



SLIDE



Remplacez votre transformateur 12V par cet interrupteur gradateur 12V avec un transformateur intégré pour contrôler la luminosité de vos lumières à basse tension. Connectez cette unité à votre courant d'entrée de 120V, et toutes vos lumières se gradueront pour obtenir une belle lueur douce.



DD1260



Modèle	Taille	Gradateur	Interrupteur	Charge minimale	Charge maximale	Tension d'entrée	Tension de sortie
DD1260	4-1/4"	✓	✓	5 W	60 W	120 VAC	12 VDC

Caractéristiques

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

Utilisation intérieure seulement

Entrée : 120 VAC ~ 1.0 A, 60 Hz

Plage de gradation : 100% - 10%

Type de gradation : TRIAC edge cut

S'adapte dans une boîte électrique standard

Simple pôle

Fonctionne avec toutes les lumières DEL gradables de 12 V

Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Note

Ne fonctionne pas avec les lumières intelligentes Dals. Nécessite un fil neutre. Fonctionne uniquement dans une configuration à simple pôle.